

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://danatherm.nt-rt.ru> || dma@nt-rt.ru

Цифровой Ввод-Вывод ЦВВ-1



Основное описание:

Цифровой Ввод-Вывод ЦВВ-1

Цифровой Ввод-Вывод ЦВВ-1 организует работу логики входов и выходов под управлением ПК.

Возможности:

- Светодиодная индикация нарушения полярности входных каналов
- Светодиодная индикация состояния выходных каналов(замкнут-разомкнут)
- Защита входов входных каналов от нарушения полярности входных сигналов
- Работа в составе комплексов под управлением ПК.

Технические характеристики:

| Модель | ЦВВ-1 |
|--|---|
| Количество независимых входных каналов | 6 (от +5 до +30В - уровень лог.1) (от 0 до +2 - уровень лог.0) |
| Количество независимых управляющих каналов | 6 оптореле (+60Вx100мА) |
| Количество выходов постоянного тока | 1(+24Вx100мА) |
| Монтаж | Настенный(DIN рейка) |
| Напряжение питания, В | ~220В±5% |
| Температура окружающей среды, °С | +5...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Защита от пыли и воды | IP40 |